

## ***Фитолампа 24Вт Flora Полный Спектр.***

Перед установкой и эксплуатацией лампы внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

### **1. Общие сведения**

**Фитолампа 24Вт Flora Полный Спектр** служит для освещения рассады на подоконнике, столе или стеллаже. Подойдет для освещения орхидей, лимонов, перцев, овощных культур и др. Лампа имеет стандартный цоколь E27, и может устанавливаться в обычный патрон или настольный светильник.

Прекрасно подойдет для освещения рассады на обширной площади за счет большого угла рассеивания света, около 120гр. Оптимальный размер радиатора служит хорошим отводом тепла, за счет этого лампа прослужит долгое время и будет радовать урожаем. В то же время, небольшие габариты лампы позволят установить её практически в любой настольный светильник.

При высоте подвеса 100см от поверхности, площадь освещения будет составлять пятно диаметром порядка 1,5м. Таким образом можно одной этой лампой охватить приличную площадь.

За счет полного спектра, а так же ИК и УФ светодиодов происходит более быстрый рост и цветение, стимулируется общее здоровье растения и развитие корневой системы.

### **2. Технические характеристики**

Количество светодиодов: 24 шт. x 1 Вт.

Номинальная мощность: 17 Вт.

Световой поток: 2200-2400 Люмен

Спектр: 16xКрасный + 4xСиний + 1xИК + 1xУФ + 1xБелый + 1xТеплый Белый

Площадь освещения: пятно диаметром 150см при высоте подвеса 1м

Напряжение: 220-240В

Тип патрона: E27

Материал: Алюминий

Размеры ДхВ: 95мм x 107мм

Вес: Около 300 гр.

Срок службы модуля: 50000 ч.

Гарантия: 12 мес.

### **3. Правила установки и эксплуатации**

- монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети;
- недопустимо попадание влаги на светодиодную лампу;
- недопустимо использование в наружном освещении в светильниках со степенью пыле- и влагозащиты ниже IP54;
- не использовать с диммером (регулятором яркости).

### **4. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с даты покупки лампы при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений или следов вскрытия лампы.

Сохраняйте данную инструкцию в течение всего гарантийного срока.